

ass-rog VESA-adapter (V2)

Montageinstructies

Deze VESA-adapter is compatibel met de volgende monitoren van het merk ASUS :

Strix XG27AQ, Strix XG27AQDMG, Strix XG27UCG, Swift PG27AQDM, Swift PG32UCDM, Swift PG34WCDM, Swift PG39WCDM, Swift PG49WCD

⚠ WAARSCHUWING

Om het risico op letsel te minimaliseren, is het belangrijk om alle instructies zorgvuldig te lezen voor de installatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.

Let ook zeker op de technische specificaties van het product.

1. Lees alle instructies zorgvuldig door.
2. Een onjuiste installatie kan leiden tot schade of ernstig letsel. Zorg ervoor dat het product en de monitor veilig zijn gemonteerd voordat je ze gebruikt.
3. Zorg ervoor dat de beugel waaraan het product wordt bevestigd, het totale gewicht van de monitor, computer en adapter gemakkelijk kan dragen.



Technische Specificaties

- **Maximaal monitorgewicht:** 9 kg / 19.8 lbs
- **VESA-standaardcompatibiliteit:** 75x75 mm
- **Materiaal:** Kunststof
- **Draaihoek (Pivot):** compatibel (90°)
- **Maximale bedrijfstemperatuur:** 35°C / 95°F
- **Maximale omgevingstemperatuur:** 35°C / 95°F

WAARSCHUWING

Het overschrijden van de maximale draagcapaciteit, bedrijfstemperatuur of omgevingstemperatuur kan leiden tot ernstige verwondingen of schade.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u het product doorgeeft aan derden, moet u deze instructies altijd bijsluiten. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan personen of het product, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

BELANGRIJK - BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Dit product moet altijd worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven veiligheidsinstructies.
- Installeer uw VESA-adapter niet in combinatie met de monitor op plaatsen waar zich mensen onder bevinden.
- Overschrijd het maximale gewicht van de compatibele monitormodellen niet, aangezien dit kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.
- Neem de maximale omgevingstemperatuur van 35°C in acht wanneer u het product gebruikt.
- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht, aangezien dit de adapter kan opwarmen.
- Controleer of uw montagepunt (bijv. monitorarm) het gewicht van de monitor met VESA-adapter kan dragen.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor montage met een gatenpatroon van 75x75 mm.
- Na het installeren van de VESA-adapter moet de positie van het beeldscherm worden bijgesteld voor een correcte ergonomie.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding voordat u het installeert om mogelijk letsel of schade te voorkomen.

1. Voor Eerste Gebruik

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en op de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal en kleine schroeven en onderdelen daarin ontoegankelijk zijn voor kinderen om verstikkings- en andere risico's te minimaliseren.

2. Onderhoud en Reiniging

2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten. Controleer ook regelmatig de toestand van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 40°C. Houd het product voor extra veiligheid uit de buurt van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen of schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet te beïnvloeden.

2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Ook staalborstels, metaal of andere scherpe materialen zijn ongeschikt voor reiniging en mogen niet worden gebruikt.
- Voor een zachte en effectieve reiniging wordt het gebruik van een zachte, vochtige doek aanbevolen.

3. Afvalverwijdering

Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

4. Informatie over de Fabrikant

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hulp en Feedback


Als je hulp nodig hebt met je artikel, staan we voor je klaar. We stellen ook alle feedback op prijs.

<https://help.3idee.eu/nl/contact>

Leveringsomvang Accessoires



4x M4x14 schroef met kruiskop
(**SP2**)



2x M4x35 schroef met kruiskop
(**SP42**)

⚠ OPMERKING: Controleer voor de montage of alle onderdelen van de accessoires compleet zijn. Als er iets ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice via e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder.


Horizontale / Verticale Uitlijning

⚠ OPGELET: Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn ontworpen voor een verticale (staand) oriëntatie. Deze beperking is vaak het gevolg van de speciale geometrie van de adapter of monitor. Negeer deze informatie niet, want de belastinggrens van de adapter kan bij onjuiste montage snel worden overschreden.


We werken continu aan het ontwikkelen van monitoren en adapters die ook geschikt zijn voor een verticale oriëntatie.

Standaard zijn monitoren echter ontworpen voor een horizontale oriëntatie.

**Horizontale
Montage: JA**



**Verticale
montage: JA**




Video montage-instructies

Montagehandleiding

Stap 1

Zorg voor een zachte ondergrond wanneer je de monitor opbergt voor demontage/montage.


Verwijder eerst de voet van uw Asus-monitor. Draai nu de 2 schroeven los die al in de monitor zitten. (Figuur 1)



Figuur 1

Stap 2


"Hendel" de VESA-adapter in de montage van de monitor zoals afgebeeld (Figuur 2)



Figuur 2

Stap 3

Bevestig nu de VESA-adapter met **2x** M4x35 schroeven (**SP42**) (Figuur 3)




Figuur 3

Stap 4

⚠️ OPMERKING: Als de instructies in deze stap niet geschikt zijn voor uw apparaat, volg dan de montagerichtlijnen van de fabrikant van uw monitorarm of zwenkarm om de monitor aan de muur of zwenkarm te bevestigen.

We raden een **tweede persoon** aan voor deze stap.

Til nu de monitor op en houd hem tegen de monitorsteun. Bevestig de VESA-adapter met de 4 meegeleverde M4x14 schroeven (**zakje schroeven: SP2**).



Figuur 4


Je kunt het beste eerst 2 schroeven diagonaal vastdraaien zodat de monitor niet meer naar beneden kan vallen en je de overige schroeven gemakkelijk kunt vastdraaien.

⚠ OPMERKING: Zorg ervoor dat je de juiste schroeven gebruikt!

(Figuur 4)

Stap 5

Controleer of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 5)



Figuur 5