

dh4-15 VESA afstandsboutenset

Montageinstructies

De VESA afstandsbouten zijn compatibel met alle **75x75, 100x100** en **200x200mm** VESA monitoren. De afstandsbouten creëren een afstand van 15mm tot je monitor.

Met deze bouten kun je VESA-gaten gebruiken waar je anders moeilijk of niet bij kunt. Het creëert ook een **afstand** van **15 mm** tot je monitor.

Met deze afstandsbouten kun je je monitor van verschillende merken eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA gatenpatroon (**75 x 75mm, 100x100mm, 200x200mm**). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven.



Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u het product doorgeeft aan derden, moet u deze instructies altijd bijsluiten. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan personen of het product, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

BELANGRIJK - BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Dit product moet altijd worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven veiligheidsinstructies.
- Installeer uw VESA-adapter niet in combinatie met de monitor op plaatsen waar zich mensen onder bevinden.
- Overschrijd het maximale gewicht van de compatibele monitormodellen niet, aangezien dit kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.
- Neem de maximale omgevingstemperatuur van 35°C in acht wanneer u het product gebruikt.
- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht, aangezien dit de adapter kan opwarmen.
- Controleer of uw montagepunt (bijv. monitorarm) het gewicht van de monitor met VESA-adapter kan dragen.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor montage met een gatenpatroon van 75x75 mm.
- Na het installeren van de VESA-adapter moet de positie van het beeldscherm worden bijgesteld voor een correcte ergonomie.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding voordat u het installeert om mogelijk letsel of schade te voorkomen.

1. Voor Eerste Gebruik

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en op de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal en kleine schroeven en onderdelen daarin ontoegankelijk zijn voor kinderen om verstikkings- en andere risico's te minimaliseren.

2. Onderhoud en Reiniging

2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten. Controleer ook regelmatig de toestand van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 40°C. Houd het product voor extra veiligheid uit de buurt van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking.

- Vermijd trillingen of schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet te beïnvloeden.

2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Ook staalborstels, metaal of andere scherpe materialen zijn ongeschikt voor reiniging en mogen niet worden gebruikt.
- Voor een zachte en effectieve reiniging wordt het gebruik van een zachte, vochtige doek aanbevolen.

3. Afvalverwijdering

Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

4. Informatie over de Fabrikant


3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hulp en Feedback


Als je hulp nodig hebt met je artikel, staan we voor je klaar. We stellen ook alle feedback op prijs.

<https://help.3idee.eu/nl/contact>

Leveringsomvang Accessoires



4x Spacer bout SW7x15mm



4x M4x10 schroef met kruisgleuf

Horizontale / Verticale Uitlijning

Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning. (rechttop)


Dit heeft te maken met de geometrie van de adapter / monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier kan worden bereikt.

We willen u erop wijzen dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, omdat de adapter zeer snel zijn duurzaamheidslimiet bereikt als deze niet volgens de specificaties wordt gemonteerd.


We streven er altijd naar om monitoren te ontwikkelen voor verticale (rechttopstaande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

**Horizontale
montage: JA**



**Verticale
montage: JA**




Algemene afmetingen

Afstand: 15mm

Breedte over vlakken: SW7

Buitendraad: M4x8

Inwendige draad: M4x9




Montagehandleiding

Stap 1

Schroef de afstandsbouten op je monitor zoals afgebeeld. (Figuur 1)


Gebruik een tang of een ringsleutel van 7 mm om te helpen.



Figuur 1

Stap 2

Zorg ervoor dat alle afstandsbouten goed vastzitten. (Figuur 2)



Figuur 2


Stap 3

⚠ **Belangrijk:** Als de instructies in deze stap niet geschikt zijn voor uw apparaat, volg dan de montagerichtlijnen van de fabrikant van uw monitorarm of zwenkarm om de monitor aan de muur of zwenkarm te bevestigen.

We raden een **tweede persoon** aan voor deze stap .

Til nu de monitor op en houd hem tegen de monitorsteun. Bevestig je monitor en de afstandsbouten met de 4 meegeleverde M4x8 schroeven. (Figuur 3)


Je kunt het beste eerst 2 schroeven diagonaal vastdraaien zodat de monitor niet meer naar beneden kan vallen en je de overige schroeven gemakkelijk kunt vastdraaien.



Figuur 3

Stap 4

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 4)



Figuur 4